

Tracciato Ricevute FATCA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
<b>TIPO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo record	AN	A	
<b>TIPO DOCUMENTO</b>							
2	2	2	1	Tipo documento	NU	2 = Ricevuta	
<b>RISULTATO DELL'ELABORAZIONE</b>							
3	3	3	1	Risultato dell'elaborazione della comunicazione	NU	1 (Vedi Note)	Comunicazione accolta con esito positivo.
						2 (Vedi Note)	Comunicazione scartata.
<b>CODICE DI ERRORE</b>							
4	4	6	3	Codice errore	AN	Per la decodifica del campo, vedi Tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	
<b>PROTOCOLLO</b>							
5	7	30	24	Protocollo assegnato al file della comunicazione in fase di accettazione	NU	Numero di protocollo	Se il campo "Tipo documento" = "1" il campo non è valorizzato
<b>IDENTIFICATIVO DEL FILE ATTRIBUITO DALL'UTENTE</b>							
6	31	80	50	Identificativo del file relativo alla comunicazione attribuito dall'utente	AN		
<b>DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO</b>							
7	81	88	8	Data di predisposizione del documento	DT		
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
8	89	97	9	Filler	AN	Campo riservato al SID	
9	98	98	1	Carattere di controllo	AN	A	
10	99	100	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	

Tracciato Ricevute FATCA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
<b>TIPO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo record	AN	<b>B</b>	Questo record è utilizzato solo per le ricevute
<b>DATI PER INDIVIDUARE L'ERRORE</b>							
2	2	4	3	Codice errore	NU	Vedi Tabella decodifica errori ricevute pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	
3	5	44	40	Descrizione errore	AN		
4	45	97	53	Identificativo sul quale è riscontrato l'errore	NU		
<b>Caratteri di controllo</b>							
5	98	98	1	Carattere di controllo	AN	<b>A</b>	
6	99	100	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	

Tracciato Ricevute FATCA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
<b>TIPO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo record	AN	<b>Z</b>	
2	2	97	96	Note	AN		
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
3	98	98	1	Carattere di controllo	AN	<b>A</b>	
4	99	100	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	