



FLUSSO CONTENENTE L'INFORMATIVA DI PRESA IN CARICO DELLE
RICHIESTE DI RIMBORSO
- RELEASE R01 -

INDICE

1. GENERALITÀ	3
2. STRUTTURA FLUSSO PRESA IN CARICO RICHIESTE DI RIMBORSO	4
INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD P00	6
2.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PAA	9
2.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PA0	11
2.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD P99	14
3. CONTROLLI	15
3.1 CONTROLLI DI SEQUENZA	16
3.2 CONTROLLI DI ORDINAMENTO	17
3.3 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD DI TESTA P00	18
3.4 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD PAA	19
3.5 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD PA0	20
3.6 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD DI CODA P99	21
4. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE	22

1. GENERALITÀ

Il flusso contiene le informazioni relative alla presa in carico da parte degli Agenti della riscossione, delle richieste di rimborso comunicate da Anagrafe Tributaria.

Contestualmente alla presa in carica gli Agenti della riscossione comunicano gli estremi del protocollo attribuiti alle richieste di rimborso.

Tale flusso verrà utilizzato anche per segnalare eventuali errori riscontrati sul flusso originario del tipo VRC.

2. STRUTTURA FLUSSO PRESA IN CARICO RICHIESTE DI RIMBORSO

Il flusso è composto dai seguenti tipi record:

- **P00** record di testa: contiene le informazioni relative al file contenuto nella trasmissione;
- **PAA** presa in carico annullamento richiesta di rimborso;
- **PA0** presa in carico richiesta di rimborso;
- **P99** record di coda : contiene i totali riferiti all'intera trasmissione.

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente impostati, così come riportato nelle singole descrizioni.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra con spazi a destra, quelli non valorizzati devono essere impostati a spazi; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere impostati a zero. Non sono ammessi valori non compresi nel set di caratteri alfanumerici (low-value , high-value, caratteri minuscoli). Gli importi sono espressi in centesimi di EURO.

La lunghezza di tutti i tipi record è di **300** byte.

All'interno del flusso logico la successione dei record è la seguente:

- **P00** record di testa;
- **PAA** presa in carico annullamento richiesta di rimborso;
- **PA0** presa in carico richiesta di rimborso;
- **P99** record di coda : contiene i totali riferiti all'intera trasmissione.

Nell'ambito della stessa tipologia di record (del tipo PAA e PA0) verrà mantenuto un ordinamento crescente rispetto ai codice ambito (Progr. 3), codice fiscale intestatario conto fiscale (Progr. 4), periodo di imposta (Progr. 5), protocollo telematico (Progr. 6).

Ad ogni flusso trasmesso da Anagrafe tributaria di tipo "VRC" deve essere inoltrato un flusso "PRC" contente tutte l'indicazione della presa in carico o meno contenute nel flusso originario.

Il flusso "PRC" potrà essere predisposto anche per l'inoltro dell'informazione di presa in carico di richieste e/o annullamenti già scartate in precedenza. In tale caso sul record di

testa dovrà essere riportato il valore 'I' nel campo "Tipo File" e spazio nel campo "Identificativo file originario".

INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD P00

Contiene i dati identificativi dell'intero flusso trasmesso. Il record contiene anche l'indicazione del primo degli eventuali errori bloccanti riscontrato sul record di V00 del flusso originario.

Il tipo flusso « integrativo » dovrà essere utilizzato dall'Agente della Riscossione per rimandare all'Agenzia delle Entrate le informazioni inviate in un precedente flusso « presa in carico delle richieste di rimborso » e scartate dall'Agenzia (segnalate nel flusso « Esito controlli su protocolli richieste »).

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	Tipo record	003	AN	1	Identificativo tipo record	P00
2	Codice ambito	003	N	4	Codice ambito che trasmette le informazioni	
3	Identificativo file	020	AN	7	Univoco per ogni ambito. Deve essere valorizzato con: <ul style="list-style-type: none"> - Sigla (3 byte A.N.) vale PRC - Codice ente (5 byte) vale <ul style="list-style-type: none"> ▪ '00001' se file predisposto dall'Agente della riscossione; ▪ '12936' se file predisposto da AE - Riscossione - Codice Ambito (3 byte) - Anno (4 byte N) di creazione file - Progressivo (5 byte N) maggiore di zero 	
4	Data creazione file	008	N	27	Data di creazione del file.	AAAAMMGG
5	Release	003	AN	35	Contiene l'indicazione della release del file	Vale 'R01'

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
6	Tipo flusso	001	AN	38	Vale 'R' per flusso di risposta 'I' per flusso integrativo	
Informazioni su file originario – impostato per “Tipo flusso” ‘R’						
7	Identificativo file originario	020	AN	39	Impostato solo se il tipo flusso è “R” con l'identificativo del file iniziale trasmesso da anagrafe per il quale si stanno fornendo l'informativa di presa in carico protocolli. Altrimenti spazio	
8	Esito controllo file originario	001	AN	59	Indica l'esito dei controlli effettuati dall'Agente della riscossione o AE - Riscossione sul file iniziale 1 = esito positivo: tutte le istanze sono state prese in carico 2 = esito positivo parziale: alcune istanze sono state scartate per errori formali riscontrati sul record 3 = esito negativo: scarto totale della fornitura. Tale scarto è operato in seguito ai controlli effettuati da AE - Riscossione. Impostato a spazio per tipo flusso 'I'	Tra le istanze scartate sono comprese le istanze del record PAA con il valore 'S' nella “Presa in carico”
9	Filler	141	AN	60		
Segnalazione di errore riscontrato sul record V00						
10	Posizione campo	003	N	201	Indica la posizione di inizio del campo errato.	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
11	Codice errore	003	N	204	Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici errore	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
12	Tipo errore	001	AN	207	Indica il tipo di errore riscontrato: E = errori bloccanti	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
13	Valore campo originario	020	AN	208	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
14	Filler	073	N	228		

2.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PAA

Contiene gli estremi dell'esito dell'acquisizione dell'informativa di annullamento. Il record contiene anche l'indicazione dell'eventuale primo errore riscontrato sul record di VAA del flusso originario.

Nel caso di « **Tipo flusso = R** » (risposta) dovranno essere presenti tanti record PAA quanti sono i record VAA inviati nel flusso contenente le richieste di rimborso

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	Tipo record	003	AN	1	Identificativo tipo record	PAA
2	Progressivo record	007	N	4	Progressivo del record nell'ambito della fornitura	
Identificativo istanza di rimborso						
3	Codice ambito	003	N	11	Codice dell'ambito	
4	Codice fiscale	016	AN	14	Codice fiscale intestatario del conto fiscale: nel caso di codice fiscale numerico allineato a sinistra con spazi a destra	
5	Periodo di imposta	004	N	30	Periodo di imposta della dichiarazione	AAAA
6	Protocollo telematico	024	N	34	Protocollo telematico attribuito alla dichiarazione	
7	Modello di dichiarazione	001	AN	58	Tipo dichiarazione vale: '1' – modello IVA; '5' – modello Unico Società di Persone; '6' – modello Unico Società di Capitali; '8' - modello Unico Enti non Commerciali; 'U' - modello Unico Persone Fisiche	
8	Codice fiscale	016	AN	59	Intestatario del rimborso	

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
9	Tipo richiesta	001	AN	75	Tipo richiesta del rimborso desunta dal quadro compilato in dichiarazione vale 'V'= modello 'VR' 'P' = modello 'PR'	
Identificativo file "						
10	Identificativo file originario	020	AN	76	Sempre impostato con l'identificativo del file iniziale trasmesso da anagrafe per il quale si stanno fornendo l'informativa di presa in carico protocolli.	
Esito presa in carico richiesta di rimborso						
11	Presa in carico	001	AN	96	Comunicazione della presa in carico: Vale 'A' annullamento acquisito 'R' annullamento non acquisito per errori formali sul record VAA 'S' annullamento non acquisito per rimborso già erogato	
12	Filler	104	AN	97		
Segnalazione di errore riscontrato sul record VAA – impostato per "Presa in carico" - 'R'						
13	Posizione campo	003	N	201	Indica la posizione di inizio del campo errato.	
14	Codice errore	003	N	204	Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici errore	
15	Tipo errore	001	AN	207	Indica il tipo di errore riscontrato: E = errori bloccanti	
16	Valore campo originario	020	AN	208	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato	
17	Filler	073	N	228		

2.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PA0

Contiene gli estremi della richiesta con l'indicazione del protocollo. Il record contiene anche l'indicazione dell'eventuale primo errore riscontrato sul record di VA0 del flusso originario

Nel caso di « **Tipo flusso = R** » (risposta) dovranno essere presenti tanti record PA0 quanti sono i record VA0 inviati nel flusso contenente le richieste di rimborso

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	Tipo record	003	AN	1	Identificativo tipo record	PA0
2	Progressivo record	007	N	4	Progressivo del record nell'ambito della fornitura	
Identificativo istanza di rimborso						
3	Codice ambito	003	N	11	Codice dell'ambito	
4	Codice fiscale	016	AN	14	Codice fiscale intestatario del conto fiscale: nel caso di codice fiscale numerico allineato a sinistra con spazi a destra	
5	Periodo di imposta	004	N	30	Periodo di imposta della dichiarazione	AAAA
6	Protocollo telematico	024	N	34	Protocollo telematico attribuito alla dichiarazione	
7	Modello di dichiarazione	001	AN	58	Tipo dichiarazione vale: Tipo dichiarazione vale: 'I' - modello IVA; 'U' - modello Unico Persone Fisiche; '5' - modello Unico Società di Persone; '6' - modello Unico Società di Capitali; '8' - modello Unico Enti non Commerciali.	

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
8	Codice fiscale dichiarazione	016	AN	59	Codice fiscale intestatario del rimborso indicato in dichiarazione: nel caso di codice fiscale numerico allineato a sinistra con spazi a destra	
9	Tipo richiesta	001	AN	75	Tipo richiesta del rimborso desunta dal quadro compilato in dichiarazione vale 'V'= modello 'VR' 'P' = modello 'PR'	
Identificativo file "originario"						
10	Identificativo file originario	020	AN	76	Sempre impostato con l'identificativo del file iniziale trasmesso da anagrafe per il quale si stanno fornendo l'informativa di presa in carico protocolli.	
Esito presa in carico richiesta di rimborso						
11	Presa in carico	001	AN	96	Comunicazione della presa in carico: Vale 'A' se istanza presa in carico 'R' istanza non presa in carico per errori formali sul record VA0	
Estremi protocollo fornito dall'Agente della Riscossione – impostato per "Presa in carico" - 'A'						
12	Data presentazione (*)	008	N	97	Data di presentazione attribuita alla richiesta dall'Agente della riscossione se informazione presente in anagrafe, altrimenti vale zero	AAAAMMGG
13	Protocollo (**)	005	N	105	Numero progressivo attribuito dall'Agente della riscossione alla richiesta se informazione presente in anagrafe, altrimenti vale zero	

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
14	Stato conto fiscale	001	AN	110	Vale : '0' – informativa di conto fiscale allineata con quanto comunicato nel record VA0 '1' – informativa di conto fiscale non allineata con quanto comunicato nel record VA0	
15	Filler	090	AN	111		
Segnalazione di errore riscontrato sul record VA0 – impostato per “Presenza in carico” - ‘R’						
16	Posizione campo	003	N	201	Indica la posizione di inizio del campo errato.	
17	Codice errore	003	N	204	Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici errore	
18	Tipo errore	001	AN	207	Indica il tipo di errore riscontrato: E = errori bloccanti	
19	Valore campo originario	020	AN	208	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato	
20	Filler	073	N	228		

(*) La data di presentazione/protocollo deve essere impostata con la stessa data riportata nei primi otto caratteri del protocollo telematico della dichiarazione (si tenga presente che il formato della data nel protocollo telematico è del tipo AAMMGG);

(**) Il protocollo telematico è un progressivo univoco nell'ambito dell'anno di presentazione delle richieste (**anno della data di presentazione**).

Per rispettare l'univocità del cronologico sarà necessario attribuire a tutte le istanze di rimborso di competenza dell'Agente una numerazione univoca nell'ambito dello stesso anno di riferimento.

La data del protocollo (utile per la determinazione della data presenta di erogazione) dovrà essere assegnata alle istanze nel seguente modo:

- Disposizioni da ufficio → data stampa elenco indicata nel flusso telematico
- Modello G → data di presentazione del modello all'Agente
- Modello VR/PR → data del protocollo telematico assegnato alla dichiarazione

2.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD P99

Contiene i dati riepilogativi dell'intero flusso trasmesso. Il record contiene anche l'indicazione del primo degli eventuali errori bloccanti riscontrato sul record di V99 del flusso originario.

Progr	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	Tipo record	003	AN	1	Identificativo tipo record	P99
2	Codice ambito	003	N	4	Identificativo dell'ambito cui si riferisce la trasmissione	
3	Identificativo file	020	AN	7	Come impostato sul record 'P00'	
4	Data creazione file	008	N	27	Come impostato sul record 'P00'	
5	Nro. Record totali	007		35	Numero record totali inseriti nella fornitura compresi i record di testa e coda	
6	Nro. Record PAA	007	N	42	Numero record di tipo 'PAA'	
7	Nro. Record PA0	007	N	49	Numero record di tipo 'PA0'	
8	Filler	145	AN	56		
Segnalazione di errore riscontrato sul record V99						
9	Posizione campo	003	N	201	Indica la posizione di inizio del campo errato.	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
10	Codice errore	003	N	204	Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici errore	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
11	Tipo errore	001	AN	207	Indica il tipo di errore riscontrato: E = errori bloccanti	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
12	Valore campo originario	020	AN	208	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato	Valorizzato solo da EQS per scarto totale del flusso
13	Filler	073		228		

3. CONTROLLI

Si riportano di seguito i controlli previsti sul flusso telematico inoltrato dagli Agenti della riscossione all'Agenzia delle Entrate.

3.1 CONTROLLI DI SEQUENZA

I tipi record ammessi sono P00, PAA, PA0, P99

- Il primo record della trasmissione deve essere un tipo record P00;
- Un tipo record P00 deve essere seguito da un tipo record PAA o PA0;
- Un tipo record PAA deve essere seguito da un tipo record PAA o PA0 o P99;
- Un tipo record PA0 deve essere seguito da un tipo record PA0 o P99;
- Il tipo record P99 deve essere l'ultimo della trasmissione.

La segnalazione di tipo record non ammesso è individuata dal codice - 505 -

La segnalazione di sequenza record non rispettata è individuata dal codice - 508 -

Tali segnalazioni sono riportate sul campo tipo record.

3.2 CONTROLLI DI ORDINAMENTO

- Il codice ambito deve assumere lo stesso valore del record di testa.

la segnalazione è individuata dal codice - 502 -

riportata sul campo codice ambito;

- codice ambito / codice fiscale intestatario conto fiscale / periodo di imposta / protocollo telematico della dichiarazione (da posizione 11 a posizione 57) devono essere in ordine crescente nell'ambito della stessa tipologia di record.

la segnalazione è individuata dal codice - 013 -

riportata sul campo codice ambito;

- il progressivo record deve assumere valore 1 sul primo record successivo al record V00 e deve incrementarsi di un'unità per ciascun record successivo;

la segnalazione è individuata dal codice - 013 -

riportata sul campo progressivo record;

Il flusso è strutturato come risposta di un flusso trasmesso da Anagrafe tributaria ad ciascun Agente delle riscossione (identificativo tipo VRC). Per garantire l'integrità delle informazioni (tutte le richieste presenti in un flusso di andata devono essere rendicontate in un flusso di ritorno) qualunque errore venga riscontrato nei record in esso contenuti automaticamente **il rifiuto dell'intero flusso**.

La presenza di errori derivanti dai **controlli di sequenza o di ordinamento** non consente di proseguire nel controllo dei record presenti nel flusso, in questo caso quindi il file degli esiti conterrà la segnalazione dell'errore bloccante preceduta dalle segnalazioni individuate fino al momento del blocco.

In presenza di un errore che non consente di identificare la trasmissione (come nel caso di identificativo file non impostato, assenza del record di coda) il flusso sarà completamente rifiutato; verrà predisposto un file degli esiti che avrà i dati identificativi del flusso mancanti non impostati ma avrà impostato l'identificativo del file esito, la data di creazione del file esito ed il tipo esito assumerà il valore 3. Sarà cura del mittente del flusso errato contattare l'Ente destinatario per avere eventuali altre informazioni nell'eventualità che non riesca ad individuare la trasmissione

3.3 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD DI TESTA P00

La presenza di errori sul record di testa genera il rifiuto dell'intera trasmissione.

<i>Campo Tracciato</i>	<i>Codice errore</i>
• <i>Tipo record</i> : vedi "controlli di sequenza"	
• <i>Codice ambito</i> : deve essere un codice ambito valido	- 504 -
• <i>Identificativo del file</i> ⇒ univoco per agente e per anno di creazione del file; ⇒ se univoco deve essere nel formato previsto;	- 501 - - 027 -
• <i>Data creazione file</i> : ⇒ diverso da zero e nel formato AAAAMMGG; ⇒ deve essere non maggiore della data in cui il file viene elaborato;	- 045 - - 024 -
• <i>Release</i> : impostato 'R01'	- 055 -
• <i>Tipo flusso</i> : ⇒ deve assumere uno dei valori previsti;	-055-
• <i>Identificativo file originario</i> ⇒ deve essere diverso da spazio per "Tipo flusso" R', deve essere impostato a spazio per Tipo flusso" 'I'; ⇒ deve corrispondere ad un identificativo file "Richieste di rimborso" trasmesso in precedenza; ⇒ deve corrispondere ad un identificativo file "Richieste di rimborso" non ancora esitato da un file "Presa in carico" ;	- 096 - - 501 - - 503 -
• <i>Esito file originario</i> ⇒ deve assumere uno dei valori previsti; ⇒ deve essere diverso da spazio per "Tipo flusso" R', deve essere impostato a spazio per Tipo flusso" 'I': ⇒ se impostato a '3' il codice ente dell'identificativo file deve essere impostato a '12936' ,	- 055 - - 096 - - 506 -
• <i>Posizione campo</i> ⇒ deve essere numerico; ⇒ deve essere impostato a zero per "Tipo flusso" impostato a 'I' , ⇒ deve essere impostato a zero per codice ente dell'identificativo '00001' ;	- 055 - - 096 - - 506 -

3.4 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD PAA

<i>Campo Tracciato</i>	<i>Codice errore</i>
• <i>Tipo record: vedi "controlli di sequenza"</i>	
• <i>Progressivo record: vedi "controlli su ordinamento"</i>	
• <i>Codice ambito: uguale al valore del record di testa</i>	- 502 -
• <i>Identificativo istanza (codice ambito - codice fiscale conto fiscale - periodo di imposta - protocollo telematico - modello di dichiarazione - codice fiscale dichiarazione - tipo richiesta) :</i>	
⇒ per "Tipo flusso" impostato a 'R', deve corrispondere ad una richiesta di annullamento inviata;	- 504 -
⇒ deve corrispondere ad una richiesta di annullamento su cui ancora non è pervenuta l'informativa di presa in carico;	- 506 -
• <i>Identificativo file originario</i>	
⇒ deve essere sempre diverso da spazio;	- 096 -
⇒ per "Tipo flusso" 'R' deve coincidere con l' "Identificativo file originario" impostato sul record P00;	- 506 -
⇒ deve coincidere con l'identificativo flusso nel quale l'annullamento dell'istanza di rimborso è stata trasmessa (record VAA);	- 503 -
• <i>Presa in carico</i>	
⇒ deve assumere uno dei valori previsti;	- 055 -
• <i>Posizione campo</i>	
⇒ deve essere numerico;	- 055 -
⇒ deve essere impostato a zero per "Presa in carico" "A"; deve essere diverso da zero per "Presa in carico" "R",	- 096 -

3.5 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD PA0

Campo Tracciato	Codice errore
• <i>Tipo record: vedi "controlli di sequenza"</i>	
• <i>Progressivo record: vedi "controlli su ordinamento"</i>	
• <i>Codice ambito: uguale al valore del record di testa</i>	- 502 -
• <i>Identificativo istanza (codice ambito - codice fiscale conto fiscale - periodo di imposta - protocollo telematico - modello di dichiarazione - codice fiscale dichiarazione - tipo richiesta) :</i> ⇒ per "Tipo flusso" 'R', deve corrispondere ad un'istanza inviata nel flusso indicato nel record di testa; ⇒ deve corrispondere ad un'istanza su cui non è ancora pervenuta ancora l'informativa corretta del protocollo:	- 504 - - 506 -
• <i>Identificativo file originario</i> ⇒ deve essere sempre diverso da spazio ; ⇒ per "Tipo flusso" 'R' deve coincidere con il "Identificativo file originario" impostato sul record P00; ⇒ deve coincidere con l'identificativo flusso nel quale l'istanza di rimborso è stata trasmessa (record VA0);	- 096 - - 506 - - 503 -
• <i>Presa in carico</i> ⇒ deve assumere uno dei valori previsti;	- 055 -
• <i>Data presentazione:</i> ⇒ deve essere impostato a zero per "Presa in carico" 'R'; deve essere diverso da zero per "Presa in carico" 'A'; ⇒ se impostata deve coincidere (a meno del formato) con la data desunta dal protocollo telematico della dichiarazione;	- 096 - - 502 -
• <i>Protocollo:</i> ⇒ deve essere numerico, ⇒ deve essere impostato a zero per "Presa in carico" 'R'; deve essere diversa da zero per "Presa in carico" 'A'; ⇒ deve essere univoco per lo stesso agente, nell'ambito dell'anno di presentazione / attribuzione protocollo; la verifica viene effettuata su tutti i protocolli trasmessi sia riferiti alle richieste (VR, PR e G) che alle disposizioni da ufficio :	- 055 - - 096 - - 504 -
• <i>Stato conto fiscale</i> ⇒ deve assumere uno dei valori previsti;	- 055 -
• <i>Posizione campo</i> ⇒ deve essere numerico; ⇒ deve essere impostato a zero per "Presa in carico" "A"; deve essere diverso da zero per "Presa in carico" "R";	- 055 - - 096 -

3.6 CONTROLLI PREVISTI SUL RECORD DI CODA P99

La presenza di errori sul record di coda genera il rifiuto dell'intera trasmissione.

<i>Campo Tracciato</i>	<i>Codice errore</i>
• <i>Tipo record: vedi "controlli di sequenza"</i>	
• <i>Codice ambito: uguale al valore del record di testa.</i>	- 502 -
• <i>Identificativo file: uguale al valore del record di testa.</i>	- 502 -
• <i>Data creazione file : uguale al valore del record di testa.</i>	- 502 -
• <i>Totale record;</i> ⇒ deve coincidere con il numero di record presenti nella fornitura.	- 503 -
• <i>Totale record PAA:</i> ⇒ deve coincidere con il numero di record PAA presenti in fornitura; ⇒ per "Tipo flusso" 'R' deve assumere lo stesso valore del numero di record VAA indicato nel record V99 del flusso originario;	- 503 - - 506-
• <i>Totale record PA0:</i> ⇒ deve coincidere con il numero di record PA0 presenti in fornitura; ⇒ per "Tipo flusso" 'R' deve assumere lo stesso valore del numero di record VA0 indicato nel record V99 del flusso originario;	- 503 - - 506-
• <i>Posizione campo</i> ⇒ deve essere numerico; ⇒ deve essere impostato a zero per "Tipo flusso" impostato a 'I'; ⇒ deve essere impostato a zero per codice ente dell'identificativo '00001';	- 055 - - 096 - - 506 -

4. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

013 : campo fuori sequenza

024 : errore logico

027 : errore formale struttura non prevista

039 : valore nullo

045 : data non corretta

055 : codifica errata

096 : non ammissibile

501 : univocità non rispettata

502 : discordanza con il valore presente sul record di inizio

503 : valore non congruente con il calcolo effettuato

504 : valore non presente nella tabella relativa

505 : tipo record non richiesto

506 : discordanza con valore presente su altri campi